Symbol rozdzielnicy: 1RO/2.2

L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz

APARATY W TORZE GŁÓWNYM

- Q1 3P 160A
- SD1 2P
- H-QF1 3P 6A
- SO1-F1 3x35A
- -H1+N3
- PE
- N
- 1AYKY4x25 żółto-zielony
- 1RO/2.2-F1 3x10A
- 1B
- 1RO/2.2-F2 3x10A
- 2B
- -K1 2NO 25A 230V
- -K3 1NC 1NO 16A
- 1RO/2.2/01 ... 1RO/2.2/04 YDYżo 3x2,5
- * - grupa funkcjonalna

NUMER OBWODU		1RO/2.2/01	1RO/2.2/02	1RO/2.2/03	1RO/2.2/04
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]					
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]		1440	1800	1800	600
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY 1/8 / OCHRONA PRZEPIĘCIOWA II stopnia / kontrola napięcia w rozdzielnicy / ZABEZPIECZENIE GRUPOWE	oświetlenie (pomieszczenia 2.1 do 2.4)	oświetlenie (pomieszczenia 2.5 do 2.8)	oświetlenie (pomieszczenia 2.10 do 2.14)	oświetlenie (pomieszczenia 2.15 2.15a do 2.15c, 2.17)
GRUPA FUNKCJONALNA	1RO/2.2 / II	01	02	03	04

NUMER OBWODU		1RO/2.2/05	1RO/2.2/06	1RO/2.2/07	1RO/2.2/08	1RO/2.2/09	1RO/2.2/010	1RO/2.2/011	1RO/2.2/012
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]									
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]		1080	2160	1800	1800	1800	1080	1080	1080
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		oświetlenie (pomieszczenia 2.48 do 2.50)	oświetlenie (pomieszczenia 2.43 do 2.47)	oświetlenie (pomieszczenia 2.38 do 2.42)	oświetlenie (pomieszczenia 2.33 do 2.37)	oświetlenie (pomieszczenia 2.28 do 2.32)	oświetlenie (pomieszczenia 2.25 do 2.27)	oświetlenie (pomieszczenia 2.22 do 2.24)	oświetlenie (pomieszczenia toalet)
GRUPA FUNKCJONALNA		05	06	07	08	09	010	011	012

NUMER OBWODU		1RO/2.2/013	1RO/2.2/014	1RO/2.2/015	
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]					
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]		2160	1080	1080	
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		oświetlenie (pomieszczenia 2.52, 2.56)	oświetlenie (pomieszczenia 2.57 do 2.59)	oświetlenie (pomieszczenia 2.60 i 2.61)	rezerwa
GRUPA FUNKCJONALNA		013	014	015	

proj inżynierski (058) 629-70-20 www.proj-jock.pl

AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
Jacek Andrzejczak	62/G/2002	
Marek Florkowicz		
SPRAWDZIŁ:		
Zbigniew Andrzejczak	ZGP-II-6302/2079	

BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
ID/ABK, stg.st. Vita Stanowskiego-Bałdyga, dz. nr 2326, obręb 13

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

ROZDZIELNICA 1RO/2.2-SCHEMAT GŁÓWNY

STRONA	STRON
1	9
2	9
3	9

REW. | DATA 05.2010 | NR RYSUNKU E836/7.1-177

Symbol rozdzielnicy: 1RO/2.2

L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz

APARATY W TORZE GŁÓWNYM

- -A1
- kabla ułożone bezpośrednio 54/S 8.16.55
- -K5 stycznik modułowy 16A/230V
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/01
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/02
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/03
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/04
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/05
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/06
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/07
- -K5 moduł sterujący MOD/ST/08
- PE
- 1RO/2.2/021 ... 1RO/2.2/028 YDY 3x1,5
- * - grupa funkcjonalna

NUMER OBWODU		1RO/2.2/021	1RO/2.2/022	1RO/2.2/023	1RO/2.2/024	1RO/2.2/025	1RO/2.2/026	1RO/2.2/027	1RO/2.2/028
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]									
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]		900	930	650	650	250	650	450	450
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne	oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne	oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne	oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne
GRUPA FUNKCJONALNA		021	022	023	024	025	026	027	028

NUMER OBWODU		1RO/2.2/029	1RO/2.2/031	1RO/2.2/032	1RO/2.2/033	1RO/2.2/034
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]						
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]		450	640	540	550	550
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)	oświetlenie (komunikacja)
GRUPA FUNKCJONALNA		029	031	032	033	34

NUMER OBWODU		1RO/2.2/01	1RO/2.2/02	1RO/2.2/03	1RO/2.2/04	1RO/2.2/05	1RO/2.2/06	1RO/2.2/07	1RO/2.2/08
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]									
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]									
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 01	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 02	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 03	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 04	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 05	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 06	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 07	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 08
GRUPA FUNKCJONALNA									

Symbol rozdzielnicy: 1RO/2.2

L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz

APARATY W TORZE GŁÓWNYM

- -A3
- kabla ułożone bezpośrednio 54/S 8.16.55
- -K5 stycznik modułowy 16A/230V
- 01-K1 ... 08-K1 2NO 25A 230V

NUMER OBWODU		1RO/2.2/09	1RO/2.2/010	1RO/2.2/011	1RO/2.2/012	1RO/2.2/013	1RO/2.2/014	1RO/2.2/015	
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]									
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]									
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 09	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 010	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 011	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 012	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 013	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 014	sterowanie centralne zał/wył obwodu oświet. 015	rezerwa
GRUPA FUNKCJONALNA									

Symbol rozdzielnicy: 1RO/2.2

L1, L2, L3 400/230V 50Hz

- kontrola napięcia obwodów w pomieszczeniu (przewód o przekroju 1,5mm2)
- L1 L2 L3
- kontrola napięcia w rozdzielnicy
- N
- PE
- DLS/3PH-BUS-Modul
- address
- DLB 3PH
- RS485
- + 24V -
- IN Ref.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 PE
- L1 L2 L3 N PE

Sygnał zaniku napięcia do belkert centralnej BC
Kontrola obecności napięcia w rozdzielnicy
i na obwodach oświetlenia w pomieszczeniu
Podłączenia do łącznika oświetlenia w pomieszczeniu
i do obwodów w rozdzielnicy

Symbol rozdzielnicy: 1RO/2.2

L1, L2, L3 400/230V 50Hz

- -F1 3x35A
- -F1 3x25A
- kontrola napięcia obwodów w pomieszczeniu (przewód o przekroju 1,5mm2)
- N
- PE
- DLS/3PH-BUS-Modul
- address
- DLB 3PH
- RS485
- + 24V -
- IN Ref.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 PE
- L1 L2 L3 N PE

Sygnał zaniku napięcia do belkert centralnej BC
Kontrola obecności napięcia w rozdzielnicy
i na obwodach oświetlenia w pomieszczeniu
Podłączenia do łącznika oświetlenia w pomieszczeniu
i do obwodów w rozdzielnicy

rezerwa