1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

SDC	SDC	SEC	SBC–W	SDC	SDC	SDF

POLE LINIOWE | POLE LINIOWE | POMIAR ENERGII | REZERWA | POLE LINIOWE | POLE LINIOWE | POLE TRANSFORMATORA

SFG– 17,5kV

Ne

IMZ–17
150/5A
5VA
kl.0,2%
FS5

SMZ–2

UMZ 17–1
15:√3/0,1:√3
10VA, kl 0,5%

Rezerwa dla VD4u 24.06.16

63A

EF 24–210

DCF

eMajler

wg rys. E–04

Linia 0876 Kierunek GPZ Oliwa
3xXRUHAKXS 1x240/50/20kV

Linia 0876 Kierunek T–1280 "S.Z.P.M. II"
3xXRUHAKXS 1x240/50/20kV

wg projektu KE ENERGA

Kierunek MAT–FIZ
3xXRUHAKXS 1x120/50/20kV
(nie wchodzi w zakres opracowania)

Kierunek WNS
3xXRUHAKXS 1x120/50/20kV

3xYHAKXS 1x35/16/20kV

1250kVA
15kV/0.4kV

do rozdzielnicy RG
wg oddzielnego projektu

ZAKRES OPRACOWANIA

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie IT

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica SN.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08			Schemat zasadniczy.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88	
Format A4	Podz. -	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. E-02

1