

Oświetlenie korytarza
obw. 13, 14

Przełącznik na korytarzu

YDY 2x1,0

B10A

B10A

B+C/400V

125A

L1, L2, L3

N

PE

Obciążenie	Nr rys.	Nr obw.	Nazwa obwodu
125kW	-	01	Zasilanie z szyno-przewodu
	-	1	Rezerwa
	-	2	Rezerwa
22kW	-	3	Zasil. rozd. T531, T532
22kW	-	4	Zasil. rozd. T533...T535
30kW	-	5	Zasil. rozd. S512...S514
27kW	-	6	Zasil. rozd. S507, S508 S511
30kW	-	7	Zasil. rozd. S532, S533 S534
21kW	-	8	Zasil. rozd. S543, S544
9kW	-	7	Zasil. rozd. S515
5,6kW	-	9	Zasil. rozd. dźwigu os. TD5
5,6kW	-	10	Zasil. rozd. dźwigu os. TD6
	-	12	Rezerwa
1,1kW	-	13	Oświetlenie korytarz
1,1kW	-	14	Oświetlenie korytarz
0,2kW	-	15	Oświetlenie przedwindzie
	-	16	Rezerwa
0,7kW	E-09	17	Wentylator WC nr 20
0,5kW	-	18	Zasilanie teletechniki
	-	19	Trzymacze drzwi
	-	20	Wypusty dachowe
	-	24	Rezerwa
	-	24	Rezerwa
16A	-	23	Oświetlenie dźwigu z gn. 1-faz.
	-	24	Rezerwa

