
Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-Q1 3P 160A
W-QF1 3P 6A
GO1-F1 3x35A
OP1
-W1mk5
W1YMm3x50
1RO/2.3-F1 3x100A
1E
PE
N
-K1 2NO 25A 230V
-QF1 1P 16A
-A2
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/01 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/02 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/03 YDYw 3x2,5
sufity RDB/S31 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S32 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S33 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
YDYw 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1R/1RO/2.3
25/17kW
ZASILANIE Z ROZDZIELNICY 1R
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 4 stopnia
kontrola napięcia w rozdzielnicy
ZABEZPIECZENIE GRUPOWE
1RO/2.3/01
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.62)
01
1RO/2.3/02
3120
oświetlenie (pomieszczenia 2.63, 2.64, 2.66, 2.67)
02
1RO/2.3/03
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.65)
03
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 1
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P 16A
-K1 2NO 25A 230V
-K2
-A2
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/04 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/05 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/06 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/07 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/08 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/010 YDYw 3x2,5
sufity RDB/S34 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S35 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S36 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
YDYw 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/04
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.68)
04
1RO/2.3/05
1560
oświetlenie (pomieszczenia 2.69, 2.70)
05
1RO/2.3/06
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.71)
06
1RO/2.3/07
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.88)
07
1RO/2.3/08
720
oświetlenie (pomieszczenia 2.87)
08
1RO/2.3/010
1560
oświetlenie (pomieszczenia 2.84, 2.85)
010
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 2
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P 16A
-K1 2NO 25A 230V
-K2
-A2
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/09 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/011 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/012 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/013 YDYw 3x2,5
sufity RDB/S37 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S38 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S39 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
YDYw 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/09
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.86)
09
1RO/2.3/011
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.83)
011
1RO/2.3/012
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.81)
012
1RO/2.3/013
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.80)
013
rezerwa
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 3
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P B16A
-K1 2NO 25A 230V
-K2
-A2
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/014 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/015 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/016 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/017 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/018 YDYw 3x2,5
1RO/2.3/019 YDYw 3x2,5
sufity RDB/S310 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
sufity RDB/S311 strefy sztuczne oświetlenie 3 kanałowe SU/S 2.16.1
YDYw 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/014
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.79)
011
1RO/2.3/015
800
oświetlenie (pomieszczenia toalety)
015
1RO/2.3/016
700
oświetlenie (pomieszczenia toalety)
016
1RO/2.3/017
1560
oświetlenie (pomieszczenia 2.74, 2.75)
017
1RO/2.3/018
100
oświetlenie (pomieszczenia 2.74a)
018
1RO/2.3/019
800
oświetlenie (pomieszczenia 2.73)
019
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 4
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P B10A
-A1
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/021 YDY 3x1,5
1RO/2.3/022 YDY 3x1,5
1RO/2.3/023 YDY 3x1,5
1RO/2.3/024 YDY 3x1,5
1RO/2.3/025 YDY 3x1,5
1RO/2.3/026 YDY 3x1,5
1RO/2.3/027 YDY 3x1,5
1RO/2.3/028 YDY 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/021
450
oświetlenie (komunikacja)
021
1RO/2.3/022
450
oświetlenie (komunikacja)
022
1RO/2.3/023
650
oświetlenie (komunikacja)
023
1RO/2.3/024
650
oświetlenie (komunikacja)
024
1RO/2.3/025
250
oświetlenie (komunikacja ozw. dekoracyjne)
025
1RO/2.3/026
650
oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne)
026
1RO/2.3/027
450
oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne)
027
1RO/2.3/028
450
oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne)
028
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 5
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P B16A
-A2
sterownik modułowy
-W1
1RO/2.3/029 YDY 3x1,5
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/029
450
oświetlenie (komunikacja) ozw. dekoracyjne)
029
rezerwa
rezerwa
rezerwa
rezerwa
rezerwa
rezerwa
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 6
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


Symbol rozdzielnicy
1RO/2.3
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1.1, L2.1, L3.1 400/230V 50Hz
APARATY W TORZE GŁÓWNYM
-QF1 1P B16A
-A3
sterownik modułowy
02-K1 2NO 25A 230V
05-K1 2NO 25A 230V
08-K1 2NO 25A 230V
010-K1 2NO 25A 230V
015-K1 2NO 25A 230V
016-K1 2NO 25A 230V
018-K1 2NO 25A 230V
* - grupa funkcjonalna
NUMER OBWODU
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINST. 1-FAZOWA [W]
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA
1RO/2.3/02
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 02
1RO/2.3/05
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 05
1RO/2.3/08
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 08
1RO/2.3/010
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 010
1RO/2.3/015
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 015
1RO/2.3/016
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 016
1RO/2.3/018
sterowanie centralne zal/wył obwodu oświet. 018
rezerwa
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 7
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl


L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1 L2 L3
kontrola napięcia obwodów w pomieszczeniu (przewód o przekroju 1,5mm2)
kontrola napięcia w rozdzielnicy
-F1 3x35A
-F1 3x25A
N
PE
DLS/3PH-BUS-Modul
address
24V
RS485
Bygnet zanikuu napięcia do baterii centralnej BC
Kontrola obecności napięcia w rozdzielnicy
i na obwodach oświetlenia w pomieszczeniu
Podtrzymanie do łącznika oświetlenia w pomieszczeniu
i do obwodów w rozdzielnicy
rezerwa
AUTORZY
Jacek Andrzejczak
Marek Florkowicz
SPRAWDZIŁ
Zbigniew Andrzejczak
Nr uprawnień
ZUP-II-6302/20379
podpis
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZ. FILOLOGICZNEGO
GDAŃSK, róg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2328/6, obręb 13
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
ROZDZIELNICA 1RO/2.3-SCHEMAT GŁÓWNY
STRONA 8
STRON 8
DATA 05.2010
NR.RYSUNKU E836/7.1-179
proj-jack
(058) 629-70-20
www.proj-jack.pl